

Typ des Motors	Vergaser MAG-Nr.	MAG-Gurtner Typ auf Flansch eingeschlagen	Hauptdüse	Leerlaufschraube geöffnet Grundeinstellung	Luftfilter
1040-SRL	1.9022.439	SA 21-835 A../..	100	3/4-1	○
1040-SRL	1.9022.438	SA 21-834 A../..	110	3/4-1	⊗
1040-SRL	1.9022.435	SA 21-832 A../..	125	3/4-1	●
1040/1045-SRL Benzin-Petrolbetrieb	1.9022.451	SA 21-878	120	3/4-1	○
1040/1045-SRL Benzin-Petrolbetrieb	1.9022.440	SA 21-837	120	3/4-1	⊗ ●
1045-SRL	1.9022.467	SA 21-898	115	3/4-1	○
1045-SRL	1.9022.465	SA 21-897	115	3/4-1	⊗
1045-SRL	1.9022.464	SA 21-895	140	3/4-1	●

- = Nassluftfilter
 ⊗ = Oelbadluftfilter
 ● = Patronenluftfilter